



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu
TUYA ZİGBEE 3.0 KAPI PENCERE SENSÖRÜ
Model: AEZKK010



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova

1. GENEL TANITIM

Ninova Zigbee Kapı ve Pencere Sensörü (AEZKP010), evinizin giriş noktalarının güvenliğini sağlamak ve durumunu anlık olarak takip etmek için tasarlanmıştır. İki parçadan (Ana sensör ve Mıknatıs) oluşan yapısı sayesinde, kapı veya pencere açıldığında parçalar birbirinden ayrılır ve sistem "Açık" bilgisini iletir; kapandığında ise "Kapalı" durumuna geçer.

Kompakt tasarımı ve Zigbee 3.0 teknolojisi ile ev otomasyon senaryolarınızın (Örn: Kapı açılınca ışığı yak) vazgeçilmez bir parçasıdır.

Önemli Not: Bu cihazın akıllı özelliklerini kullanabilmek, bildirim almak ve senaryo oluşturmak için **NİNOVA ZIGBEE GATEWAY (Ağ Geçidi)** ile birlikte kullanılması gerekmektedir.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Anlık Durum Takibi:** Kapı, pencere, çekmece veya dolap kapaklarının açık/kapalı durumunu gerçek zamanlı olarak Tuya SmartLife uygulamasına bildirir.
- Geçmiş Kayıt Hafızası:** Cihaz, açılma ve kapanma verilerini hafızasında tutarak uygulama üzerinden son 7 günlük hareket geçmişini görüntülemenize olanak tanır.
- Uzun Pil Ömrü:** Düşük enerji tüketen Zigbee protokolü ve CR2032 lityum pil sayesinde, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 12 aydan fazla pil ömrü sunar.
- Geniş Algılama Aralığı:** 0-30mm indüksiyon mesafesi ile montaj esnekliği sağlar; parçalar birbirine tam değmese bile güvenle çalışır.
- Kolay Montaj:** Ürünle birlikte gelen güçlü yapışkan bantlar sayesinde vidalama gerektirmeden saniyeler içinde monte edilebilir.
- Akıllı Senaryo Desteği:** Kapı veya pencere açıldığında diğer Ninova akıllı cihazlarıyla entegre çalışarak otomatik senaryolar oluşturabilirsiniz. Örneğin, kapı açıldığında giriş ışıklarını otomatik olarak yakabilir, güvenlik kamerasını kayıt moduna alabilir ve cep telefonunuza anlık bildirim göndererek evinizi uzaktan takip edebilirsiniz.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEZKP010
Kablosuz Protokol	Zigbee 3.0 (2.4GHz)
Çalışma Voltajı	2.4V ~ 3.3V
Batarya Tipi	CR2032 Lityum Pil
Bekleme Akımı	<3uA
İndüksiyon Mesafesi	0 ~ 30mm (Çevre koşullarına göre)
İletim Mesafesi	10~30m (Kapalı alan) / 30~50m (Açık alan)
Hafıza	7 Günlük Veri Kaydı
Malzeme	PC + ABS
Mıknatıs Tipi	N38
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 45°C
Ürün Boyutu (Ana Parça)	43.5 x 22.5 x 11.5 mm
Ürün Boyutu (Mıknatıs)	26 x 11 x 9 mm
Ağırlık	16g

4. KURULUM VE UYARI NOTLARI

- **Ağ Geçidi:** Kurulum için Ninova Zigbee Gateway gereklidir.
- **Montaj Hizalaması:** Ana parça ve miknatıs parçası üzerindeki işaretlerin (tırnak yönü) birbirine bakacak şekilde monte edilmesine dikkat ediniz. Aradaki mesafe kapalı konumdayken 30mm'yi (3cm) geçmemelidir.
- **Manyetik Alan Uyarısı:** Cihaz manyetik prensiple çalıştığı için, performans kaybı yaşamamak adına güçlü manyetik alan yayan (büyük hoparlörler vb.) diğer cihazlardan uzak tutunuz.
- **Yüzey:** Montaj yapılacak yüzeyin temiz ve kuru olması, yapışkan bandın tutunması için önemlidir.
- **Tuya SmartLife Uygulama Bağlantısı:** Resetleme tuşuna basılı tutarak modülü arama moduna geçiririz ardından Tuya SmartLife uygulamasında Zigbee Gateway cihazına girip "Alt Cihaz Ekle" kısmından arama modunda olan cihazı anında ekleyebilirsiniz.



KAPI VE PENCERE SENSÖRÜ

Kullanım Kılavuzu

Ürün Özellikleri

Ürün Adı	Kapı ve Pencere Sensörü
Pil Özelliği	CR2450 (değiştirilebilir)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - 50°C
Çalışma Nemi	≤95 RH
Kablosuz Bağlantı	ZigBee

Ağ Ayarları

Lütfen telefon ağa bağlanırken yeterli pilin olduğundan, ağa bağlı olduğundan ve Gateway'in başarılı bir şekilde eklendiğinden emin olun.

Ninova SmartLife uygulamasını açın ve kurulmuş olan Gateway içindeki "Add sub-device" a tıklayın

Bağlantı Göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar sıfırlama tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun. Ninova SmartLife uygulamasındaki adımları takip edin.

Sıfırlama Düğmesi

Cihaz başarıyla eklendiğinizde "EV" listesinde cihazı bulabileceksiniz.

Kutu İçeriği

- 1 adet Kapı ve Pencere Sensörü
- 1 adet Kullanım Kılavuzu

Ürün Tanıtım

Kapı ve pencere sensörü kapı ve pencerenin açılış ve kapanışını algılar ve başka cihazlarla beraber Ninova SmartLife uygulamasında senaryolar oluşturularak çalışabilir.

Miknatısın hiza işareti tarafına denk geldiğinden emin olun

Kullanıma Hazırlık

1) Taşınabilir cihaz (Akıllı Telefon vb.) Wi-Fi'ye bağlanır.

Gateway ile cihaz arasında etkili bağlantı kurulabilmesi için cihazın Gateway'den kuvvetli sinyal alabileceği kapsama alanında olduğundan emin olun

Not: İlk önce Gateway'i eklediğinizden emin olun.

Kullanıma Hazırlık

2) Ninova SmartLife Uygulamasını indir ve aç.

Uygulama mağazasında "Ninova SmartLife" olarak aratarak veya paketin üstündeki QR kodu okutarak uygulamayı indirin

Eğer bu uygulamayı ilk defa indiriyorsanız lütfen "Kayıt Ol" seçeneğine basın ve hesap oluşturun. Eğer daha önceden bir hesabınız var ise lütfen "Giriş" seçeneğine tıklayın



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova